

Компоненты системы

| | <i>Модель №</i> | <i>Описание</i> |
|--|-------------------------------------|---|
| <i>Рабочий блок</i> | <i>KX-T61610B</i> | <i>Электронная модульная коммутационная система</i> |
| <i>Телефон</i> | <i>KX-T61620</i> | <i>Системный телефон EMSS</i> |
| | <i>KX-T61630</i> | <i>Системный телефон EMSS с ЖКД</i> |
| | <i>KX-T61650</i> | <i>Системный телефон EMSS</i> |
| | <i>KX-T30820</i> | <i>Системный телефон EMSS</i> |
| | <i>KX-T30830</i> | <i>Системный телефон EMSS с ЖКД</i> |
| | <i>KX-T30850</i> | <i>Системный телефон EMSS</i> |
| | <i>KX-T7020</i> | <i>Системный телефон EMSS</i> |
| | <i>KX-T7030</i> | <i>Системный телефон EMSS с ЖКД</i> |
| | <i>KX-T7050</i> | <i>Системный телефон EMSS</i> |
| <i>KX-T7130</i> | <i>Системный телефон EMSS с ЖКД</i> | |
| <i>Приобретаемое отдельно оборудование</i> | <i>KX-T61640</i> | <i>Консоль DSS</i> |
| | <i>KX-T7040</i> | <i>Консоль DSS</i> |
| | <i>KX-T30860</i> | <i>Адаптер домофона</i> |
| | <i>KX-T30865</i> | <i>Домофон</i> |
| | <i>KX-T30890</i> | <i>Наушники</i> |
| | <i>KX-A16B</i> | <i>Резервный блок системы</i> |
| | <i>KX-A21</i> | <i>Комплект кабелей с разъемами</i> |

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----------|
| Пример программирования | 3 |
| Добавленные функции | |
| <Подключение> | |
| Параллельное подключение системного телефона и стандартного телефона | 6 |
| <Программа> | |
| Подключение стандартного телефона вместе с системным телефоном | 7 |
| Выбор F1/SAVE (для KX-T61650, KX-T30850, KX-T7020, KX-T7030, KX-T7050) | 8 |
| Выбор музыкального источника при удержании звонка | 9 |
| <Подробные функции> | |
| Повторный автонабор..... | 10 |
| Гибко назначаемая кнопка внешней линии | 10 |
| Гибко назначаемая кнопка MESSAGE (ожидание сообщения) (для KX-T7020, KX-T7030, KX-T7050, KX-T7130) | 12 |
| Гибко назначаемая кнопка DSS (для KX-T30830) | 13 |
| Гибко назначаемая кнопка DSS (для консоли DSS KX-T61640, KX-T7040) | 14 |
| Электронная блокировка абонента | 15 |
| Измененные функции | |
| <Программа> | |
| Перечень исправлений..... | 17 |
| Системный скоростной набор—назначение класса | 18 |
| Ограничение платных звонков—назначение класса..... | 19 |
| Ограничение платных звонков—назначение кода блокировки | 21 |
| Ограничение платных звонков—назначение кода исключения | 22 |
| Распечатка системных данных | 23 |
| Установка времени повторного звонка при удержании | 25 |
| Отмененные функции | |
| Перечень отмененных функций | 26 |
| Таблица программирования | 27 |

Пример программирования


Все процедуры программирования, описанные в этой инструкции по установке, были усовершенствованы. Из каждой функции программирования в другой инструкции по установке удалите пункт 2 «Нажмите кнопку NEXT». См. приведенный ниже пример - часть, подлежащая удалению, выделена рамкой.

В данной инструкции описываются исправленные процедуры, из которых уже удален пункт 2, как указано в графе «Исправленная процедура».


| Первоначальная процедура | Исправленная процедура |
|--|--|
| | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Наберите (01) или нажмите кнопку AUTO, чтобы перейти в режим ввода скоростного набора. На дисплее появится индикация «SPEED DIALING». 2. Нажмите кнопку NEXT. На дисплее появится индикация «ENTER SPEED CODE». 3. Наберите (00-99) или нажмите кнопку NEXT для ввода кода скоростного доступа. 4. Введите номер доступа к линии. 5. Введите номер телефона. 6. Нажмите кнопку MEMORY. Загорится индикатор памяти. 7. Чтобы запрограммировать желаемый код скоростного доступа, нажмите кнопку SELECT, а затем наберите код скоростного доступа. Чтобы продвинуться вперед к следующему коду скоростного доступа, нажмите кнопку NEXT. Чтобы вернуться назад к предыдущему коду скоростного доступа, нажмите кнопку PREV. 8. Повторите пункты 4-7. 9. Чтобы выйти из режима ввода скоростного набора, нажмите кнопку END. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Наберите (01) или нажмите кнопку AUTO, чтобы перейти в режим ввода скоростного набора. На дисплее появится индикация «ENTER SPEED CODE». 2. Наберите (00-99) или нажмите кнопку NEXT для ввода кода скоростного доступа. 3. Введите номер доступа к линии. 4. Введите номер телефона. 5. Нажмите кнопку MEMORY. Загорится индикатор памяти. 6. Чтобы запрограммировать желаемый код скоростного доступа, нажмите кнопку SELECT, а затем наберите код скоростного доступа. Чтобы продвинуться вперед к следующему коду скоростного доступа, нажмите кнопку NEXT. Чтобы вернуться назад к предыдущему коду скоростного доступа, нажмите кнопку PREV. 7. Повторите пункты 3-6. 8. Чтобы выйти из режима ввода скоростного набора, нажмите кнопку END. |

Если переключатель системной программы на KX-T30810B установлен в положение PROGRAM, работа моделей KX-T7030 и KX-T7130, к которым подключен добавочный номер 11, изменится следующим образом.

KX-T7030



KX-T7130




Добавленные функции

Параллельное подключение системного телефона и стандартного телефона


- Любой добавочный номер допускает параллельное подключение системного телефона и стандартного телефона.
- В случае нарушения электропитания доступ к внешним линиям 1-6 возможен при помощи стандартных телефонов, подключенных параллельно с системными телефонами к добавочным номерам 11-16 соответственно.
- Если добавочный номер получает вызов, то звонок будет слышен и по системному, и по стандартному телефонам. Ответить на звонок Вы можете либо по системному, либо по стандартному телефонам.
- Вместо стандартного телефона могут быть подключены автоответчик, факсимильный аппарат, модем (персональный компьютер) и т.д.
- Вы можете запрограммировать систему так, чтобы стандартный телефон не работал. Порядок программирования см. в разделе «Подключение стандартного телефона вместе с системным телефоном» на стр. 7 данной инструкции.

Примечание:

- ЖКД на системном телефоне покажет Вам, что используется стандартный телефон.
- На стандартном телефоне, подключенном параллельно с системным телефоном, не будут выполняться следующие функции:
Альтернативный прием двух звонков
Доступ к внешней функции
Конференц-связь
Автоматический набор при снятии трубки
Ввод расчетного кода
- Со стандартного телефона, подключенного к системному телефону, нельзя сделать звонок в следующих случаях:
 - Системный телефон установлен в режим фоновой музыки (BGM).
 - Системный телефон принимает пейджинг через встроенный громкоговоритель.
 - Системный телефон установлен в режим программирования.
- Стандартный телефон, подключенный параллельно с системным телефоном, не будет звонить в следующих случаях:
 - Системный телефон установлен в режим автоответа по интеркому.
 - Системный телефон установлен в голосовой режим вызова.



Подключение стандартного телефона вместе с системным телефоном



Описание

Вы можете выбрать, будет работать или нет стандартный телефон, который подключен параллельно с системным телефоном.

ENABLE Стандартный телефон работает.

DISABLE Стандартный телефон не работает.

Программирование

1. Наберите (37).
На дисплее появится индикация «ENTER EXT NO».
2. Нажимайте кнопку NEXT, пока не появится желаемый добавочный номер.
На дисплее появится индикация «11:DISABLE», а слово «DISABLE» будет мигать.
3. Нажмите кнопку SELECT, чтобы включить одно из двух положений ENABLE или DISABLE, и выберите желаемый режим.
4. Нажмите кнопку MEMORY.
5. Чтобы запрограммировать назначение других добавочных номеров, повторите пункты 2-4.

6. Чтобы вернуться в начальный режим программирования, нажмите кнопку END.

Условия


- Если Вы начинаете программирование с пункта 1, то Вы можете в пункте 2 вместо нажатия кнопки NEXT набрать желаемый добавочный номер.
- Кнопка PREV позволяет Вам вернуться к предыдущему добавочному номеру.
- При поступлении звонка на модели KX-T30830 и KX-T61630 звучат два типа тонов соединения. Мы рекомендуем Вам, если Вы не используете стандартный телефон, путем программирования выбрать положение DISABLE.

Таблица программирования

См. стр. 33.

Выбор F1/SAVE

(для KX-T61650, KX-T30850, KX-T7020, KX-T7030, KX-T7050)



Описание

На моделях KX-T61650, KX-T30850, KX-T7020, KX-T7030 и KX-T7050 кнопка SAVE отсутствует.

Назначение кнопки F1 можно поменять с кнопки программируемой функции на кнопку SAVE.

Режим «FEATURE KEY»...

программируемая функция

Режим «SAVE KEY»

функция SAVE

4. Нажмите кнопку MEMORY.

5. Чтобы запрограммировать кнопку SAVE других добавочных номеров, повторите пункты 2-4.

6. Чтобы вернуться в начальный режим программирования, нажмите кнопку END.

Программирование

1. Наберите (38).
На дисплее появится индикация «ENTER EXT NO».
2. Нажмите кнопку NEXT.
На дисплее появляется индикация «11: FEATURE KEY», а слова «FEATURE KEY» будут мигать.
3. Нажмите кнопку SELECT, чтобы включить одно из двух положений FEATURE KEY или SAVE KEY, и выберите желаемый режим.

Условия

- В пункте 2 вместо нажатия кнопки NEXT Вы можете набрать желаемый добавочный номер, на котором требуется кнопка SAVE.
- Кнопка PREV позволяет Вам вернуться к предыдущему добавочному номеру для индикации выбора F1/SAVE.

Таблица программирования

См. стр. 33.

Выбор музыкального источника при удержании звонка

[44] [SELECT] [MEMORY] [END]

пока не появится желаемый режим
INTERNAL по умолчанию
EXTERNAL

Описание

Ваша модель KX-T61610B оборудована встроенным музыкальным источником. При удержании внешнего звонка музыка передается с внутреннего или внешнего источника.

Эта возможность имеется также для источника фоновой музыки.


Программирование

1. Наберите (44).
На дисплее появится и будет мигать индикация «INTERNAL».
2. Нажмите кнопку SELECT, чтобы включить одно из двух положений «INTERNAL» или «EXTERNAL», и выберите музыкальный источник.
3. Нажмите кнопку MEMORY.
4. Чтобы вернуться в начальный режим программирования, нажмите кнопку END.

Таблица программирования

См. стр. 34.

Повторный автонабор



Описание

Последний номер телефона, набранный при исходящем звонке по внешней линии, может быть набран повторно до 10 раз. Эта функция имеется только на моделях KX-T7020, KX-T7030, KX-T7050 и KX-T7130.

Порядок работы

1. Нажмите кнопку SP-PHONE.
2. Нажмите кнопку REDIAL.


Вы можете нажать кнопку CO, чтобы выбрать внешнюю линию, сразу после нажатия кнопки SP-PHONE.

Условия

- Чтобы отменить режим повторного автонабора, нажмите кнопку FLASH.
- Нажатие кнопки REDIAL или SAVE позволяет Вам:
 - Произвести один повторный набор при использовании трубки.
 - Производить повторный набор до 10 раз в течение 10 минут при использовании функции повторного набора с помощью кнопки SP-PHONE.

Гибко назначаемая кнопка внешней линии

Замена номера внешней линии на кнопке



Описание

Позволяет изменить назначение каждой кнопки внешней линии на другой номер внешней линии.

Порядок работы

- Проверьте, чтобы трубка лежала на рычаге и кнопка SP-PHONE была отключена.
 - Установите переключатель MEMORY системного телефона в положение «PROGRAM».
1. Нажмите кнопку внешней линии, на которой Вы хотите заменить номер внешней линии.
При нажатии кнопки CO 1 на дисплее появится индикация «CO 1».
 2. Наберите (0).
На дисплее появится индикация «CO».
 3. Наберите новый номер внешней линии (1-6).
При наборе (2) на дисплее появится индикация «CO 2».
 4. Нажмите кнопку MEMORY.
- После программирования верните переключатель MEMORY в положение «SET».

Условия


Если Вы запрограммируете такой же номер внешней линии, как на другой кнопке внешней линии, то первоначальный номер будет стерт.

- Гибко назначаемые кнопки имеют следующие первоначальные назначения (по умолчанию):


| | |
|--------------------|---------------------|
| Кнопка CO1.... CO1 | Кнопка CO7 .. DSS11 |
| Кнопка CO2.... CO2 | Кнопка CO8 .. DSS12 |
| Кнопка CO3.... CO3 | Кнопка CO9 .. DSS13 |
| Кнопка CO4.... CO4 | Кнопка CO10 . DSS14 |
| Кнопка CO5.... CO5 | Кнопка CO11 . DSS15 |
| Кнопка CO6.... CO6 | Кнопка CO12 . DSS16 |

Замена на кнопку DSS


Установка




НАЖМИТЕ КНОПКУ «СО», КОТОРУЮ ВЫ ХОТИТЕ ЗАМЕНИТЬ НА КНОПКУ DSS



НАБЕРИТЕ «1»



НАБЕРИТЕ ДОБАВОЧНЫЙ НОМЕР




НАЖМИТЕ КНОПКУ «MEMORY»

Набор номера (внутриофисный звонок)



ПОДНИМИТЕ ТРУБКУ ИЛИ НАЖМИТЕ КНОПКУ «SP-PHONE»



НАЖМИТЕ КНОПКУ «СО», КОТОРАЯ БЫЛА ЗАМЕНЕНА НА КНОПКУ DSS

Описание

Позволяет заменить каждую кнопку внешней линии на кнопку DSS (прямой выбор абонента). Кнопку DSS можно использовать вместо набора добавочного номера.

Порядок работы

Установка

- Проверьте, чтобы трубка лежала на рычаге и кнопка SP-PHONE была отключена.
 - Установите переключатель MEMORY системного телефона в положение «PROGRAM».
1. Нажмите кнопку внешней линии, которую Вы хотите заменить на кнопку DSS.
При нажатии кнопки CO 1 на дисплее появится индикация «CO 1».
 2. Наберите (1).
На дисплее появится индикация «EXT».
 3. Наберите добавочный номер (11-26).
При наборе (11) на дисплее появится индикация «EXT 11».
 4. Нажмите кнопку MEMORY.
• После программирования верните переключатель MEMORY в положение «SET».


Набор номера (внутриофисный звонок)

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE.
2. Нажмите кнопку внешней линии, которая была заменена на кнопку DSS.


Условие

Если Вы запрограммируете такой же добавочный номер, как на другой кнопке внешней линии, то первоначальный номер будет стерт.


Замена на кнопку однокнопочного набора




НАЖМИТЕ КНОПКУ «СО», КОТОРУЮ ВЫ ХОТИТЕ ЗАМЕНИТЬ НА КНОПКУ ОДНОКНОПОЧНОГО НАБОРА




НАБЕРИТЕ «2»



НАБЕРИТЕ «9»



НАБЕРИТЕ НОМЕР ТЕЛЕФОНА



НАЖМИТЕ КНОПКУ «MEMORY»

- Вместо 9 Вы можете набрать любой номер от 81 до 86.

Описание

Позволяет использовать каждую кнопку внешней линии как ячейку памяти однокнопочного набора. На каждой кнопке внешней линии можно хранить до 16 знаков.


Порядок работы

- Проверьте, чтобы трубка лежала на рычаге и кнопка SP-PHONE была отключена.
- Установите переключатель MEMORY системного телефона в положение «PROGRAM».

1. Нажмите кнопку внешней линии, которую Вы хотите использовать как ячейку памяти однокнопочного набора. При нажатии кнопки CO 1 на дисплее появится индикация «CO 1».
2. Наберите (2).
3. Наберите (9).
• Для выбора желаемой линии связи Вы можете вместо 9 набрать любой номер от 81 до 86.
4. Наберите номер телефона.
5. Нажмите кнопку MEMORY.
• После программирования верните переключатель MEMORY в положение «SET».

Гибко назначаемая кнопка MESSAGE (ожидание сообщения) (для КХ-Т7020, КХ-Т7030, КХ-Т7050, КХ-Т7130)

Замена на кнопку DSS



НАЖМИТЕ КНОПКУ «MESSAGE», КОТОРУЮ ВЫ ХОТИТЕ ЗАМЕНИТЬ НА КНОПКУ «DSS»

НАБЕРИТЕ «1»

НАБЕРИТЕ ДОБАВОЧНЫЙ НОМЕР

НАЖМИТЕ КНОПКУ «MEMORY»

Описание


Позволяет заменить кнопку MESSAGE на кнопку DSS (прямой выбор абонента).

Порядок работы

Установка

- Проверьте, чтобы трубка лежала на рычаге и кнопка SP-PHONE была отключена.
 - Установите переключатель MEMORY системного телефона в положение «PROGRAM».
1. Нажмите кнопку MESSAGE, чтобы заменить ее на кнопку DSS.
 2. Наберите (1).
 3. Наберите новый добавочный номер (11-26).
 4. Нажмите кнопку MEMORY.
 - После программирования верните переключатель MEMORY в положение «SET».

Замена на кнопку однокнопочного набора




НАЖМИТЕ КНОПКУ «MESSAGE», КОТОРУЮ ВЫ ХОТИТЕ ЗАМЕНИТЬ НА КНОПКУ ОДНОКНОПОЧНОГО НАБОРА

НАБЕРИТЕ «2»

НАБЕРИТЕ «9»

НАБЕРИТЕ НОМЕР ТЕЛЕФОНА



НАЖМИТЕ КНОПКУ «MEMORY»

- Вместо 9 Вы можете набрать любой номер от 81 до 86.

Описание





Позволяет использовать кнопку MESSAGE как ячейку памяти однокнопочного набора. На кнопке MESSAGE можно хранить до 16 знаков.

Порядок работы

- Проверьте, чтобы трубка лежала на рычаге и кнопка SP-PHONE была отключена.
 - Установите переключатель MEMORY системного телефона в положение «PROGRAM».
1. Нажмите кнопку MESSAGE, чтобы заменить ее на кнопку однокнопочного набора.
 2. Наберите (2).
 3. Наберите (9).
 - Для выбора желаемой линии связи Вы можете вместо 9 набрать любой номер от 81 до 86.
 4. Наберите номер телефона.
 5. Нажмите кнопку MEMORY.
 - После программирования верните переключатель MEMORY в положение «SET».

Гибко назначаемая кнопка DSS (для КХ-Т30830)

Замена добавочного номера на кнопке DSS

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| НАЖМИТЕ КНОПКУ «DSS», НА КОТОРОЙ ВЫ ХОТИТЕ ЗАМЕНИТЬ ДОБАВОЧНЫЙ НОМЕР | НАБЕРИТЕ «1» | НАБЕРИТЕ ДОБАВОЧНЫЙ НОМЕР | НАЖМИТЕ КНОПКУ «MEMORY» |

Описание

Позволяет на каждой кнопке DSS заменить добавочный номер, установленный по умолчанию, на другой добавочный номер.

Порядок работы

Установка





- Проверьте, чтобы трубка лежала на рычаге и кнопка SP-PHONE была отключена.
- Установите переключатель MEMORY в положение «PROGRAM».

1. Нажмите кнопку DSS, на которой Вы хотите заменить добавочный номер.
2. Наберите (1).
3. Наберите новый добавочный номер (11-26).
4. Нажмите кнопку MEMORY.
 - После программирования верните переключатель MEMORY в положение «SET».


Условие

Если Вы запрограммируете такой же добавочный номер, как на другой кнопке внешней линии, то первоначальный номер будет стерт.

Замена на кнопку однокнопочного набора

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| НАЖМИТЕ КНОПКУ «DSS», КОТОРУЮ ВЫ ХОТИТЕ ЗАМЕНИТЬ НА КНОПКУ ОДНОКНОПОЧНОГО НАБОРА | НАБЕРИТЕ «2» | НАБЕРИТЕ «9» | НАБЕРИТЕ НОМЕР ТЕЛЕФОНА |

• Вместо 9 Вы можете набрать любой номер от 81 до 86.

| |
|---|
|  |
| НАЖМИТЕ КНОПКУ «MEMORY» |

Описание

Позволяет использовать каждую кнопку DSS как ячейку памяти однокнопочного набора. На каждой кнопке DSS можно хранить до 16 знаков.


Порядок работы

- Проверьте, чтобы трубка лежала на рычаге и кнопка SP-PHONE была отключена.
- Установите переключатель MEMORY в положение «PROGRAM».

1. Нажмите кнопку DSS, которую Вы хотите использовать как ячейку памяти однокнопочного набора.
2. Наберите (2).
3. Наберите (9).
 - Для выбора желаемой линии связи Вы можете вместо 9 набрать любой номер от 81 до 86.
4. Наберите номер телефона.
5. Нажмите кнопку MEMORY.
 - После программирования верните переключатель MEMORY в положение «SET».

Гибко назначаемая кнопка DSS (для консоли DSS моделей KX-T61640, KX-T7040)

Замена добавочного номера на кнопке DSS



НАЖМИТЕ КНОПКУ «DSS», КОТОРУЮ ВЫ ХОТИТЕ ЗАМЕНИТЬ НА КНОПКУ DSS

НАБЕРИТЕ «1»

НАБЕРИТЕ ДОБАВОЧНЫЙ НОМЕР

НАЖМИТЕ КНОПКУ «MEMORY»

Описание

Позволяет на каждой кнопке DSS заменить добавочный номер, установленный по умолчанию, на другой добавочный номер.


Порядок работы

- Проверьте, чтобы трубка лежала на рычаге и кнопка SP-PHONE была отключена.
- Установите переключатель MEMORY в положение «PROGRAM».

1. Нажмите кнопку DSS, которую Вы хотите заменить на кнопку DSS на консоли.
2. Наберите (1).
3. Наберите желаемый добавочный номер (11-26).
4. Нажмите кнопку MEMORY.

- После программирования верните переключатель MEMORY в положение «SET».
- Консоль DSS и подключенный к ней системный телефон следует запрограммировать заблаговременно. О программировании см. стр. 3-8 другой инструкции по установке.

Замена на кнопку однокнопочного набора



НАЖМИТЕ КНОПКУ «DSS», КОТОРУЮ ВЫ ХОТИТЕ ЗАМЕНИТЬ НА КНОПКУ ОДНОКНОПОЧНОГО НАБОРА

НАБЕРИТЕ «2»

НАБЕРИТЕ «9»

НАБЕРИТЕ НОМЕР ТЕЛЕФОНА

• Вместо 9 Вы можете набрать любой номер от 81 до 86.

НАЖМИТЕ КНОПКУ «MEMORY»

Описание

Позволяет использовать каждую кнопку DSS как ячейку памяти однокнопочного набора.

На каждой кнопке DSS можно хранить до 16 знаков.

Порядок работы

- Проверьте, чтобы трубка лежала на рычаге и кнопка SP-PHONE была отключена.
- Установите переключатель MEMORY телефона, подключенного к консоли DSS, в положение «PROGRAM».

1. Нажмите кнопку DSS, которую Вы хотите заменить на кнопку, используемую как ячейку памяти однокнопочного набора.
2. Наберите (2).
3. Наберите (9).
 - Для выбора желаемой линии связи Вы можете вместо 9 набрать любой номер от 81 до 86.
4. Наберите номер телефона.
5. Нажмите кнопку MEMORY.

- После программирования верните переключатель MEMORY в положение «SET».

Электронная блокировка абонента


Чтобы установить блокировку




ПОДНИМИТЕ ТРУБКУ ИЛИ НАЖМИТЕ КНОПКУ «SP-PHONE»




НАБЕРИТЕ «6»



НАБЕРИТЕ КОД БЛОКИРОВКИ (000-999)



СНОВА НАБЕРИТЕ КОД БЛОКИРОВКИ



НАБЕРИТЕ «#»



ПОЛОЖИТЕ ТРУБКУ ИЛИ НАЖМИТЕ КНОПКУ «SP-PHONE»


Чтобы снять блокировку




ПОДНИМИТЕ ТРУБКУ ИЛИ НАЖМИТЕ КНОПКУ «SP-PHONE»



НАБЕРИТЕ «6»



НАБЕРИТЕ КОД БЛОКИРОВКИ (000-999)



НАБЕРИТЕ «#»



ПОЛОЖИТЕ ТРУБКУ ИЛИ НАЖМИТЕ КНОПКУ «SP-PHONE»

Описание

Блокировка добавочного номера не дает другому пользователю возможности набора номера по внешней линии до тех пор, пока не будет снята блокировка.

Порядок работы

Чтобы установить блокировку

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE.
2. Наберите (6).
3. Наберите код блокировки. Код блокировки должен быть трехзначным (000-999).
4. Снова наберите тот же самый код блокировки.
5. Наберите (#). На дисплее появится индикация «ID CODE SET».
6. Положите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE.

Чтобы снять блокировку

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE.
2. Наберите (6).
3. Наберите код блокировки.
4. Наберите (#). На дисплее появится индикация «ID CODE RESET».
5. Положите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE.

Условия

- Во время набора номера по внешней линии с заблокированного добавочного номера будет слышен тон переназначения.
- Код блокировки должен состоять из трех цифр, не считая кнопок «#» и «*».
- Если Вы используете стандартный телефон:
Чтобы установить блокировку, в пункте 5 вместо (#) наберите (0).
Чтобы снять блокировку, в пункте 4 вместо (#) наберите (0).
- Чтобы работать с другими функциями после установки функции автоматического поиска внешней линии, вместо того, чтобы поднимать трубку, в пункте 1 нажмите кнопку ICM. Это необходимо, потому что поднятие трубки приводит к соединению с внешней линией.

Измененные функции

Нижеперечисленные функции и функции на стр. 18-25 были исправлены. Пожалуйста, подтвердите и измените их.

| Страницы в инструкции по установке | Наименование функции | Содержание | Первоначальная процедура | Исправленная процедура |
|------------------------------------|---|-------------------------|--|---|
| 3-8 | Назначение консоли DSS | Программный адрес | 02 | 03 |
| 3-21 | Выбор автоответа | Программный адрес | 13 | 27 |
| 3-49 | Время повторного перевода | Режим | 30 сек или 15 сек | 30 сек или 2 мин. |
| 3-50 | Выбор M3/FWD | Наименование | M3 | F3 |
| | | Программный адрес | 37 | 39 |
| 3-51 | Программируемое принудительное подключение | Программный адрес | 38 | 40 |
| 3-52 | Автоматический назначенный доступ к внешней линии | Программный адрес | 39 | 41 |
| 3-53 | Программируемый тон ожидания звонка | Программный адрес | 40 | 42 |
| 4-13 | Звонок на удержании | Время повторного звонка | 30 сек, 1 мин., 1 мин. и 30 сек, 2 мин., Запрещено | 30 сек, 1 мин., 2 мин., 3 мин., 4 мин., 5 мин., Запрещено |
| 4-14 | Звонок на эксклюзивном удержании | Время повторного звонка | 30 сек, 1 мин., 1 мин. и 30 сек, 2 мин., Запрещено | 30 сек, 1 мин., 2 мин., 3 мин., 4 мин., 5 мин., Запрещено |

Запрещенные комбинации коммуникационных параметров функции SMDR. (Стр. 3-36)

| четность | длина слова | длина стопового бита |
|----------|-------------|----------------------|
| знак | 8 | 2 |
| пробел | 8 | 1 |
| пробел | 8 | 2 |
| нет | 7 | 1 |
| четный | 8 | 2 |
| нечетный | 8 | 2 |

Максимальное количество абонентов (стандартные телефоны) на линию было изменено с трех аппаратов/добавочный номер до 6 аппаратов/звонковая группа. (Стр. 6-8)

Звонковая группа (4 группы)

Доб. номер 11, 15, 19, 23

Доб. номер 12, 16, 20, 24

Доб. номер 13, 17, 21, 25

Доб. номер 14, 18, 22, 26

Пример

Звонковая группа 1

Доб. номер 11 1 аппарат

Доб. номер 15 1 аппарат

Доб. номер 19 1 аппарат

Доб. номер 23 3 аппарата (Макс. 3 аппарата/доб. номер)

Итого 6 аппаратов

Системный скоростной набор - назначение класса

[02] [SELECT] [MEMORY] [END]

пока не появится желаемый ограничительный класс

CLASS 1 по умолчанию
CLASS 2
CLASS 3

Описание

Вы можете выбрать класс сервиса, который свободен от ограничения платных звонков скоростного набора.

Программирование

1. Наберите (02).
На дисплее появится и будет мигать индикация «CLASS 1».
2. Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится желаемый класс.
3. Нажмите кнопку MEMORY.
4. Чтобы вернуться в начальный режим программирования, нажмите кнопку END.

Условия

Если Вы установите ограничения на CLASS 2, то система обеспечит системный скоростной набор для классов сервиса 1 и 2, но введет ограничение на класс сервиса 3 согласно проверке ограничения платных звонков.
См. стр. 19.

| | | Назначение ограничительного класса системного скоростного набора | | |
|---------------|---|--|---------|---------|
| | | класс 1 | класс 2 | класс 3 |
| Класс сервиса | 1 | A | A | A |
| | 2 | T | A | A |
| | 3 | T | T | A |

A: Разрешен

T: Проверка ограничения платных звонков

Таблица программирования


См. стр. 27.

Ограничение платных звонков - назначение класса

Избирательное применение этой функции позволяет вводить ограничение набора для определенных абонентов. Для конкретного абонента может быть назначен класс сервиса, который исключает или ограничивает возможность набора номера с соответствующей добавочной линии.

Имеются следующие 3 класса сервиса.

1. Класс сервиса 1 допускает все звонки.
2. Класс сервиса 2 блокирует 10 кодов, запрограммированных как коды блокировки (ячейки 00-09), кроме 20 кодов, запрограммированных как коды исключения (ячейки 00-19).
3. Класс сервиса 3 блокирует 20 кодов, запрограммированных как коды блокировки (ячейки 00-19), кроме 10 кодов, запрограммированных как коды исключения (ячейки 00-09).



Назначение кода блокировки

| Код | Наборный номер |
|-----|----------------|
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |

Назначение кода исключения

| Код | Наборный номер |
|-----|----------------|
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |

Должны быть выполнены следующие установки.

- «Ограничение платных звонков - назначение класса» на стр. 20.
- «Ограничение платных звонков - назначение заблокированного кода» на стр. 21.
- «Ограничение платных звонков - назначение исключительного кода» на стр. 22.
- «Системный скоростной набор - назначение класса» на стр. 18.

Пример:

<Приложение>

| Класс сервиса | Заблокированный наборный номер | Исключительный наборный номер |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 2 | 011***** 1***** | 1800**** 1201**** |
| 3 | 001**** 0***** 1***** | 1800**** |

<Программирование>


Назначение кода блокировки

| КОД | ВВОДНЫЙ НАБОРНЫЙ № |
|-----|--------------------|
| 00 | 011***** |
| 01 | 1***** |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | 0***** |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |

Назначение кода исключения

| КОД | ВВОДНЫЙ НАБОРНЫЙ № |
|-----|--------------------|
| 00 | 1800*** |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | 1201*** |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |

Ограничение платных звонков - назначение класса (продолжение)



Описание

Ограничение платных звонков может помочь устранить злоупотребление телефоном и способствовать контролю оплаты телефонных разговоров. Для каждого добавочного номера имеется три класса сервиса.

Условия

- Если Вы начинаете программирование с пункта 1, то Вы можете в пункте 2 вместо нажатия кнопки NEXT набрать желаемый добавочный номер.
- Кнопка PREV позволяет Вам перейти к предыдущему добавочному номеру для индикации назначения класса сервиса.


Программирование

1. Наберите (11).
На дисплее появится индикация «ENTER EXT NO».
2. Нажмите кнопку NEXT.
На дисплее появится индикация «11: CLASS 1», и цифра «1» будет мигать.
3. Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится желаемый класс.
4. Нажмите кнопку MEMORY.
5. Чтобы запрограммировать назначение на другие добавочные номера, повторите пункты 2-4.
6. Чтобы вернуться в начальный режим программирования, нажмите кнопку END.

Таблица программирования

См. стр. 28.

Ограничение платных звонков - назначение кода блокировки



Описание

Для классов сервиса 2 или 3 (см. «Ограничение платных звонков») для использования при наборе номеров платных звонков может быть выбрано до 10 или 20 номеров телефона. Запрограммированные номера телефона будут заблокированы. Все добавочные номера, запрограммированные для выбора класса сервиса, должны быть назначены в одном и том же плане назначения кодов блокировки. Ячейки памяти 00-09 имеют ограничения по классам 2 и 3. Ячейки памяти 10-19 имеют ограничения только по классу 3.

Программирование

1. Наберите (12).
На дисплее появится индикация «ENTER CODE NO.».
2. Наберите номер ячейки памяти (00-19) или нажмите кнопку NEXT.
Пример:
При наборе (00) или нажатии кнопки NEXT:
– Если в ячейке памяти номер «00» ничего не хранится, то на дисплее появляется индикация «00:NOT STORED».
– Если был сохранен наборный номер 1*****, то на дисплее появится индикация “00:1*****”.
3. Наберите 7-значный номер телефона.
• Чтобы стереть ошибочно введенный номер, нажмите кнопку CLEAR.
4. Нажмите кнопку MEMORY.
• Загорится индикатор MEMORY.

5. Чтобы продвинуться вперед к следующему номеру ячейки памяти, нажмите кнопку NEXT.
Чтобы вернуться назад к предыдущему номеру ячейки памяти, нажмите кнопку PREV.
Чтобы перейти к желаемому номеру ячейки памяти, нажмите кнопку SELECT и наберите номер ячейки памяти.
6. Повторите пункты 3-5.
7. Чтобы вернуться в начальный режим программирования, нажмите кнопку END.

Условия

- Каждый номер телефона должен состоять из 7 знаков.
- “*” ставится вместо любой цифры, см. следующий пример.

Пример:


Заблокировать доступ с добавочного номера 14 к номерам телефона, которые начинаются с 09 и 8 в классе сервиса 2.
Пункт 1 [11] [14] [SELECT] [MEMORY] [END]
Пункт 2 [12] [NEXT] [09*****]
[MEMORY] [NEXT] [8*****]
[MEMORY] [END]

09***** .. блокирует номера телефонов, которые начинаются с 09.
8***** .. блокирует номера телефонов, которые начинаются с 8.

Таблица программирования

См. стр. 29.

Ограничение платных звонков - назначение кода исключения



Описание

Путем программирования желаемые добавочные номера будут иметь возможность набора номеров телефона, которые заблокированы путем «Назначения кода блокировки». Для классов сервиса 2 и 3 имеется возможность назначить до 10 или до 20 номеров телефона. Ячейки памяти 00~09 не имеют ограничений по классам 2 и 3. Ячейки памяти 10~19 не имеют ограничений только по классу 2.

Программирование

1. Наберите (13).
На дисплее появится индикация «ENTER CODE NO.».
2. Наберите номер ячейки памяти (00-19) или нажмите кнопку NEXT.
3. Наберите 7-значный номер телефона.
 - Чтобы стереть ошибочно введенный номер, нажмите кнопку CLEAR.
4. Нажмите кнопку MEMORY.
 - Загорится индикатор кнопки MEMORY.
5. Чтобы продвинуться вперед к следующему номеру ячейки памяти, нажмите кнопку NEXT.
Чтобы перейти к желаемому номеру ячейки памяти, нажмите кнопку SELECT и наберите номер ячейки памяти.

6. Повторите пункты 3-5.

7. Чтобы вернуться в начальный режим программирования, нажмите кнопку END.

Условия

- Каждый номер телефона должен состоять из 7 знаков.
- “*” ставится вместо цифры.

Таблица программирования

См. стр. 29.

Распечатка системных данных

Чтобы начать распечатку

[25] [MEMORY] [END] START

Чтобы остановить распечатку

[25] [SELECT] [MEMORY] [END] пока не появится индикация STOP

Описание

Следующие данные могут быть распечатаны.

- Параметры системы
- Параметры внешних линий
- Параметры добавочных номеров
- Консоль DSS
- Системный скоростной набор

Порядок работы

Чтобы начать распечатку:

1. Наберите (25).
На дисплее появится и будет мигать индикация «START».
2. Нажмите кнопку MEMORY.
3. Чтобы вернуться в начальный режим программирования, нажмите кнопку END.

Чтобы остановить распечатку:

1. Наберите (25).
На дисплее появится и будет мигать индикация «START».
2. Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится индикация «STOP».
3. Нажмите кнопку MEMORY.
4. Чтобы вернуться в начальный режим программирования, нажмите кнопку END.

Таблица программирования

См. стр. 32.

Описание

Может быть распечатано пять групп данных. Это - (1) Параметры системы, (2) Параметры внешних линий, (3) Параметры добавочных номеров, (4) Консоль DSS и (5) Системный скоростной набор.

За более подробной информацией обращайтесь к следующим программным адресам и наименованиям функций.

- (1) **Параметры системы**
[00] Установка времени и даты
[02] Системный скоростной набор - назначение класса
[03] Назначения консоли DSS
[05] Режим включения (день/ночь)
[06] Время пуска (день/ночь)
[12] Ограничение платных звонков - назначение кода блокировки
[13] Ограничение платных звонков - назначение кода исключения
[18] Выбор счетчика задержанных звонков
[20] Домофон
[21] Назначение приема звонка группой абонентов
[23] Режим пуска счетчика времени продолжительности звонка
[24] Параметры SMDR (подробное протоколирование сообщений абонента)
[26] Входящий/исходящий выбор SMDR
[28] Установка времени повторного звонка при удержании
[29] Тон доступа внешнего пейджинга
[30] Конфиденциальный скоростной набор
[34] Назначение кнопки DSS
[36] Время повторного перевода
[44] Выбор музыкального источника при удержании звонка
- (2) **Параметры внешних линий**
[04] Выбор режима набора (тональный/импульсный)
[14] Код доступа к управляющей АТС
[31] Время сброса телефонного рычага
[32] Время разъединения
[33] Управляющий сигнал вызывающего абонента (CPC)
- (3) **Параметры добавочных номеров**
Тип: Системный или стандартный телефон
[07] Назначение гибкозначаемого дневного набора внешнего номера
[08] Назначение гибкозначаемого ночного набора внешнего номера
[09] Назначение гибкозначаемого дневного звонка
[10] Назначение гибкозначаемого ночного звонка
[11] Ограничение платных звонков - назначение класса
[15] Назначение приоритетной внешней линии
[16] Ожидание звонка
[17] Назначение задержанного звонка
[19] Режим предупреждения интеркома
[22] Режим ввода расчетного кода
[27] Выбор автоответа
[37] Подключение стандартного телефона вместе с системным телефоном

- [40] Принудительное подключение
[41] Автоматический назначенный доступ к внешней линии
[42] Тон ожидания звонка
[PF] Назначение функциональных кнопок
[CO] Назначение кнопок внешних линий
[MW] Назначение кнопки ожидания сообщения


- (4) **Консоль DSS**
[PF] Назначение функциональных кнопок
[DS] Назначение кнопки DSS
- (5) **Системный скоростной набор**
[01] Ввод системного скоростного набора

Примечание:

- О программных адресах [38] Выбор F1/SAVE и [39] Выбор F1/FWD см. [PF] 01 и [PF] 03 в параметрах добавочных номеров. Если KX-T30830 подключен к добавочному номеру, то в параметре (3) Параметры добавочных номеров [CO] Назначение кнопок внешних линий от 01 до 12 показаны следующие назначения кнопок:

| | |
|-------------------|-------------------|
| [CO]01..... CO 1 | [CO]07..... DSS 3 |
| [CO]02..... CO 2 | [CO]08..... DSS 4 |
| [CO]03..... CO 3 | [CO]09..... DSS 5 |
| [CO]05..... DSS 1 | [CO]10..... DSS 6 |
| [CO]06..... DSS 2 | [CO]11..... DSS 7 |
| | [CO]12..... DSS 8 |

Установка времени повторного звонка при удержании



Описание

После истечения установленного времени эта функция сообщает Вам путем звонка о том, что Вы удерживаете линию.

Программирование

1. Наберите (28).
На дисплее появится индикация «TIME: 30 SEC», и время «30 SEC» будет мигать.
2. Нажимайте кнопку SELECT, пока на дисплее не появится желаемое время.
3. Нажмите кнопку MEMORY.
4. Чтобы вернуться в начальный режим программирования, нажмите кнопку END.

Пример:

2 минуты= [28] [SELECT] [SELECT]
[MEMORY] [END]

Таблица программирования

См. стр. 32.

Отмененные функции

В модели КХ-Т61610В перечисленные ниже функции отменены.

| <i>Страницы инструкции по установке</i> | <i>Код доступа</i> | <i>Наименование</i> |
|---|--------------------|---|
| <i>3-41</i> | <i>27</i> | <i>Напоминание о времени удержания</i> |
| <i>3-10</i> | <i>03</i> | <i>Назначение подключения внешней линии</i> |

Таблица программирования

| УСТАНОВКА | ПРОГРАММНЫЙ АДРЕС | ДЕЙСТВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|----|--------------|-----------------------------------|--------------------------|---------|----|-------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------|----|----|----|-------------|-----------------|----|------------------|----|----|----|----|----|----|----|------------------------|----|----|----|----|----|----|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Установка времени и даты | [00] | [A] [⇨] [SELECT] [⇨] [B] [⇨] [SELECT] [⇨] [C] [⇨] [D] [⇨] [SELECT] [MEMORY] [END] <small>год месяц день день недели час минуты AM/PM</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ввод системного скоростного набора | [01] или [AUTO] | [AB] [CD] [номер телефона] [MEMORY] <small>[9]: номер автоматического доступа к линии [81] - [86]: номер внешнего доступа к линии код скоростного доступа (00 - 99)</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Системный скоростной набор - назначение класса | [02] | [SELECT] [MEMORY] [END] <small>пока не появится желаемый ограничительный класс</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>По умолчанию</th> <th>Чтобы изменить программу</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>КЛАСС 1</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>КЛАСС 2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>КЛАСС 3</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | По умолчанию | Чтобы изменить программу | КЛАСС 1 | x | | КЛАСС 2 | | | КЛАСС 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| КЛАСС 1 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| КЛАСС 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| КЛАСС 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Назначение консоли DSS | [03] | [AB] [⇨] [CD] [⇨] [EF] [⇨] [GH] [MEMORY] [END] <small>Добавочный номер телефона, подключенного к консоли 2 Добавочный номер консоли 2 Добавочный номер телефона, подключенного к консоли 1 Добавочный номер консоли 1</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Консоль 1</th> <th>Телефон, подключенный к консоли 1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Добавочный номер</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th></th> <th>Консоль 2</th> <th>Телефон, подключенный к консоли 2</th> </tr> <tr> <td>Добавочный номер</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | Консоль 1 | Телефон, подключенный к консоли 1 | Добавочный номер | | | | Консоль 2 | Телефон, подключенный к консоли 2 | Добавочный номер | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Консоль 1 | Телефон, подключенный к консоли 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Добавочный номер | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Консоль 2 | Телефон, подключенный к консоли 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Добавочный номер | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выбор режима набора (тональный/импульсный) | [04] | [NEXT] [SELECT] [MEMORY] [END] <small>TONЕ/PULSE пока не появится желаемый номер внешней линии</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>По умолчанию</th> <th colspan="6">Чтобы изменить программу</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Внешняя линия(и)</td> <td>все внешние линии</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Импульсный режим</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Тональный режим (DTMF)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | Внешняя линия(и) | все внешние линии | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Импульсный режим | x | | | | | | | Тональный режим (DTMF) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Внешняя линия(и) | все внешние линии | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Импульсный режим | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тональный режим (DTMF) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Режим включения (дневное/ночное функционирование) | [05] | [SELECT] [MEMORY] [END] <small>MAN/AUTO</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>По умолчанию</th> <th>Чтобы изменить программу</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ручной</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Автоматический</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | По умолчанию | Чтобы изменить программу | Ручной | x | | Автоматический | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ручной | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Автоматический | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Время пуска (дневное/ночное функционирование) | [06] | [A] [⇨] [B] [⇨] [SELECT] [MEMORY] [NEXT] [C] [⇨] [D] [⇨] [SELECT] [MEMORY] [END] <small>минуты AM/PM минуты AM/PM время пуска для дневного функционирования (час) время пуска для ночного функционирования (час)</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>По умолчанию</th> <th>Чтобы изменить программу</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Дневное функционирование</td> <td>9:00 AM</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ночное функционирование</td> <td>5:00 PM</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | По умолчанию | Чтобы изменить программу | Дневное функционирование | 9:00 AM | | Ночное функционирование | 5:00 PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дневное функционирование | 9:00 AM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ночное функционирование | 5:00 PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Назначение гибко-назначаемого дневного набора внешнего номера | [07] | [NEXT] [C...H] [MEMORY] [END] <small>номер внешней линии пока не появится желаемый добавочный номер</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>По умолчанию</th> <th colspan="11">Чтобы изменить программу</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Доб. номера</td> <td>все доб. номера</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>25</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>CO 1</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CO 2</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CO 3</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CO 4</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CO 5</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CO 6</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | Доб. номера | все доб. номера | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | CO 1 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | CO 2 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | CO 3 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | CO 4 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | CO 5 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | CO 6 | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доб. номера | все доб. номера | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO 1 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO 2 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO 3 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO 4 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO 5 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO 6 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

AM - время до полудня
 PM - время после полудня
 CO - внешняя линия

| УСТАНОВКА | ПРОГРАММНЫЙ АДРЕС | ДЕЙСТВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|----|---------------------|--------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------------|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Назначение гибкозначаемого ночного набора внешнего номера | [08] | <p>[NEXT] [C...H] [MEMORY] [END]</p> <p>..... Номер внешней линии</p> <p>..... пока не появится желаемый добавочный номер</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>По умолчанию</th> <th colspan="25">Чтобы изменить программу</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th><th>25</th><th>26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>CO 1</td><td>×</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CO 2</td><td>×</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CO 3</td><td>×</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CO 4</td><td>×</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CO 5</td><td>×</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CO 6</td><td>×</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | CO 1 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | CO 2 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | CO 3 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | CO 4 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | CO 5 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | CO 6 | × | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO 1 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO 2 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO 3 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO 4 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO 5 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO 6 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Назначение гибкозначаемого дневного звонка | [09] | <p>[NEXT] [C...H] [MEMORY] [END]</p> <p>..... Номер внешней линии</p> <p>..... пока не появится желаемый добавочный номер</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>По умолчанию</th> <th colspan="25">Чтобы изменить программу</th> </tr> <tr> <th>Доб. номера</th> <th>все доб. номера</th> <th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th><th>25</th><th>26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>CO 1</td><td>×</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CO 2</td><td>×</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CO 3</td><td>×</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CO 4</td><td>×</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CO 5</td><td>×</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CO 6</td><td>×</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Доб. номера | все доб. номера | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | CO 1 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | CO 2 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | CO 3 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | CO 4 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | CO 5 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | CO 6 | × | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доб. номера | все доб. номера | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO 1 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO 2 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO 3 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO 4 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO 5 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO 6 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Назначение гибкозначаемого ночного звонка | [10] | <p>[NEXT] [C...H] [MEMORY] [END]</p> <p>..... Номер внешней линии</p> <p>..... пока не появится желаемый добавочный номер</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>По умолчанию</th> <th colspan="25">Чтобы изменить программу</th> </tr> <tr> <th>Доб. номера</th> <th>все доб. номера</th> <th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th><th>25</th><th>26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>CO 1</td><td>×</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CO 2</td><td>×</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CO 3</td><td>×</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CO 4</td><td>×</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CO 5</td><td>×</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CO 6</td><td>×</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Доб. номера | все доб. номера | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | CO 1 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | CO 2 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | CO 3 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | CO 4 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | CO 5 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | CO 6 | × | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доб. номера | все доб. номера | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO 1 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO 2 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO 3 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO 4 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO 5 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO 6 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ограничение платных звонков - назначение класса | [11] | <p>[NEXT] [SELECT] [MEMORY] [END]</p> <p>..... CLASS 1/2/3</p> <p>..... пока не появится желаемый добавочный номер</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>По умолчанию</th> <th colspan="25">Чтобы изменить программу</th> </tr> <tr> <th>Доб. номера</th> <th>все доб. номера</th> <th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th><th>25</th><th>26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Класс 1</td><td>×</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Класс 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Класс 3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Доб. номера | все доб. номера | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Класс 1 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | Класс 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Класс 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доб. номера | все доб. номера | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Класс 1 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Класс 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Класс 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ограничение платных звонков - назначение кода блокировки | [12] | <p>[NEXT] [C] [MEMORY] [END]</p> <p>..... номер телефона из 7 знаков</p> <p>..... пока не появится номер желаемой ячейки памяти</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="5">Номер ячейки памяти</th> </tr> <tr> <th></th> <th>00</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="6">Ввод номера телефона</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | | Номер ячейки памяти | | | | | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | Ввод номера телефона | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Номер ячейки памяти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ввод номера телефона | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| УСТАНОВКА | ПРОГРАММНЫЙ АДРЕС | ДЕЙСТВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|---------------|--------------------------------------|---------------------|----|--------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------------|--|--|-------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ограничение платных звонков - назначение кода исключения | [13] | <p>[NEXT] [C] [MEMORY] [END]</p> <p>..... номер телефона из 7 знаков пока не появится номер желаемой ячейки памяти</p> <table border="1" data-bbox="491 336 1452 728"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="5">Номер ячейки памяти</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>00</th> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Ввод номера телефона</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>05</td> <td>06</td> <td>07</td> <td>08</td> <td>09</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td></td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | Номер ячейки памяти | | | | | | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | Ввод номера телефона | | | | | | | | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Номер ячейки памяти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ввод номера телефона | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Назначение кодов доступа к управляющей АТС | [14] | <p>[NEXT] [A...D] [MEMORY] [END]</p> <p>..... До четырех внешних кодов доступа, каждый максимально из 2 знаков пока не появится желаемый номер внешней линии</p> <table border="1" data-bbox="491 862 1268 1041"> <thead> <tr> <th>Внешняя линия</th> <th colspan="5">Внешние коды доступа управляющей АТС</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | Внешняя линия | Внешние коды доступа управляющей АТС | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Внешняя линия | Внешние коды доступа управляющей АТС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Назначение приоритетной внешней линии | [15] | <p>[NEXT] [SELECT] [MEMORY] [END]</p> <p>..... (нет) / CO 1 / CO 2 / CO 3 / CO 4 / CO 5 / CO 6 пока не появится желаемый добавочный номер</p> <table border="1" data-bbox="491 1176 1460 1411"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">По умолчанию</th> <th colspan="13">Чтобы изменить программу</th> </tr> <tr> <th>Доб. номера</th> <th>все доб. номера</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> <th>14</th> <th>15</th> <th>16</th> <th>17</th> <th>18</th> <th>19</th> <th>20</th> <th>21</th> <th>22</th> <th>23</th> <th>24</th> <th>25</th> <th>26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>....</td> <td>×</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr><td>CO 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CO 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CO 3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CO 4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CO 5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CO 6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | | | По умолчанию | | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | Доб. номера | все доб. номера | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | CO 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | CO 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | CO 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | CO 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | CO 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | CO 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | По умолчанию | | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доб. номера | все доб. номера | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Программируемое ожидание звонка | [16] | <p>[NEXT] [SELECT] [MEMORY] [END]</p> <p>..... EXT.-OFF, CO-OFF/EXT.-ON, CO-OFF/EXT.-OFF, CO-ON/EXT.-ON, CO-ON пока не появится желаемый добавочный номер</p> <table border="1" data-bbox="491 1545 1460 1702"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">По умолчанию</th> <th colspan="13">Чтобы изменить программу</th> </tr> <tr> <th>Доб. номера</th> <th>все доб. номера</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> <th>14</th> <th>15</th> <th>16</th> <th>17</th> <th>18</th> <th>19</th> <th>20</th> <th>21</th> <th>22</th> <th>23</th> <th>24</th> <th>25</th> <th>26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EXT.-OFF, CO-OFF</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>EXT.-ON, CO-OFF</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>EXT.-OFF, CO-ON</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>EXT.-ON, CO-ON</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | | | По умолчанию | | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | Доб. номера | все доб. номера | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | EXT.-OFF, CO-OFF | | | | | | | | | | | | | | | | | | EXT.-ON, CO-OFF | | | | | | | | | | | | | | | | | | EXT.-OFF, CO-ON | | | | | | | | | | | | | | | | | | EXT.-ON, CO-ON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | По умолчанию | | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доб. номера | все доб. номера | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXT.-OFF, CO-OFF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXT.-ON, CO-OFF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXT.-OFF, CO-ON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXT.-ON, CO-ON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| УСТАНОВКА | ПРОГРАММНЫЙ АДРЕС | ДЕЙСТВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|----|--------------|--------------------------|----------------|----|----|-----------------|----|----|-----------------|----|----|-----------------|----|----|--|--|--|-------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Назначение задержанного звонка | [17] | <p>[NEXT] [A...F] [MEMORY] [END] наберите номер внешней линии пока не появится желаемый добавочный номер</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>По умолчанию</th> <th colspan="16">Чтобы изменить программу</th> </tr> <tr> <th>Доб. номера</th> <th>все доб. номера</th> <th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th><th>25</th><th>26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>.... (нет)</td> <td>×</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>CO 1</td> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>CO 2</td> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>CO 3</td> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>CO 4</td> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>CO 5</td> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>CO 6</td> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> | | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | Доб. номера | все доб. номера | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | (нет) | × | | | | | | | | | | | | | | | | | CO 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | CO 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | CO 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | CO 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | CO 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | CO 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доб. номера | все доб. номера | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (нет) | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выбор счетчика задержанных звонков | [18] | <p>[SELECT] [MEMORY] [END] AFTER 1 RING/AFTER 2 RINGS/AFTER 3 RINGS/AFTER 4 RINGS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>По умолчанию</th> <th>Чтобы изменить программу</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>После 1 звонка</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>После 2 звонков</td> <td>×</td> <td></td> </tr> <tr> <td>После 3 звонков</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>После 4 звонков</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | По умолчанию | Чтобы изменить программу | После 1 звонка | | | После 2 звонков | × | | После 3 звонков | | | После 4 звонков | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| После 1 звонка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| После 2 звонков | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| После 3 звонков | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| После 4 звонков | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Режим предупреждения интеркома | [19] | <p>[NEXT] [SELECT] [MEMORY] [END] TONE CALL/VOICE CALL пока не появится желаемый добавочный номер</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>По умолчанию</th> <th colspan="16">Чтобы изменить программу</th> </tr> <tr> <th>Доб. номера</th> <th>все доб. номера</th> <th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th><th>25</th><th>26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Тональный звонок</td> <td>×</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Речевой звонок</td> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> | | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | Доб. номера | все доб. номера | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Тональный звонок | × | | | | | | | | | | | | | | | | | Речевой звонок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доб. номера | все доб. номера | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тональный звонок | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Речевой звонок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Программируемый домофон | [20] | <p>[NEXT] [SELECT] [MEMORY] [END] D-PHONE 1, 2/1/2.... (блокировка звонка) пока не появится желаемый добавочный номер</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>По умолчанию</th> <th colspan="16">Чтобы изменить программу</th> </tr> <tr> <th>Доб. номера</th> <th>все доб. номера</th> <th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th><th>25</th><th>26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Домофон 1</td> <td>×</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Домофон 2</td> <td>×</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Блокировка звонка</td> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> | | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | Доб. номера | все доб. номера | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Домофон 1 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | Домофон 2 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | Блокировка звонка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доб. номера | все доб. номера | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Домофон 1 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Домофон 2 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Блокировка звонка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Назначение приема звонка группой абонентов | [21] | <p>[NEXT] [A...D] [MEMORY] [END] наберите номер группы абонентов, принимающей звонок пока не появится желаемый добавочный номер</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>По умолчанию</th> <th colspan="16">Чтобы изменить программу</th> </tr> <tr> <th>Доб. номера</th> <th>все доб. номера</th> <th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th><th>25</th><th>26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Принимающая группа 1</td> <td>×</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Принимающая группа 2</td> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Принимающая группа 3</td> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Принимающая группа 4</td> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> | | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | Доб. номера | все доб. номера | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Принимающая группа 1 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | Принимающая группа 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Принимающая группа 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Принимающая группа 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доб. номера | все доб. номера | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Принимающая группа 1 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Принимающая группа 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Принимающая группа 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Принимающая группа 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Режим ввода расчетного кода | [22] | <p>[NEXT] [SELECT] [MEMORY] [END] OPTION/FORCED пока не появится желаемый добавочный номер</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>По умолчанию</th> <th colspan="16">Чтобы изменить программу</th> </tr> <tr> <th>Доб. номера</th> <th>все доб. номера</th> <th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th><th>25</th><th>26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>По выбору</td> <td>×</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Принудительный</td> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> | | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | Доб. номера | все доб. номера | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | По выбору | × | | | | | | | | | | | | | | | | | Принудительный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доб. номера | все доб. номера | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По выбору | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Принудительный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| УСТАНОВКА | ПРОГРАММНЫЙ АДРЕС | ДЕЙСТВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|--------|--------------|--------------------------|----------|--------|--------|--------------------|---|--|---------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------------------|---------|---|--|---------|--|--|--|-----|------|--------|--------|----------|--------------|--|---|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------------------|-------|---|--|--------|--|--|--|--------------|--------------------------|-------------------|----|--|--|--------------|--------------------------|---------------------|---|--|
| Режим пуска счетчика времени продолжительности звонка | [23] | <p>[SELECT] [MEMORY] [END] INSTANTLY/5S AFTER DIAL/10S AFTER DIAL</p> <table border="1" data-bbox="486 309 1257 421"> <thead> <tr> <th></th> <th>По умолчанию</th> <th>Чтобы изменить программу</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сразу же</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 сек после набора</td> <td>×</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 сек после набора</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | По умолчанию | Чтобы изменить программу | Сразу же | | | 5 сек после набора | × | | 10 сек после набора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сразу же | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 сек после набора | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 сек после набора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коммуникационные параметры SMDR | [24] | <p>(Картка переходит на новую строку) [SELECT] [MEMORY] CR+LF/CR</p> <table border="1" data-bbox="486 517 1257 607"> <thead> <tr> <th></th> <th>По умолчанию</th> <th>Чтобы изменить программу</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CR+LF</td> <td>×</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CR</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(Скорость передачи) [NEXT] [SELECT] [MEMORY] 110B/150B/300B/600B/1200B/2400B/4800B/9600B</p> <table border="1" data-bbox="486 719 1453 801"> <thead> <tr> <th></th> <th>110 Б</th> <th>150 Б</th> <th>300 Б</th> <th>600 Б</th> <th>1200 Б</th> <th>2400 Б</th> <th>4800 Б</th> <th>9600 Б</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>По умолчанию</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>×</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Чтобы изменить программу</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(Длина слова) [NEXT] [SELECT] [MEMORY] 7 BITS/8 BITS</p> <table border="1" data-bbox="486 913 1257 1003"> <thead> <tr> <th></th> <th>По умолчанию</th> <th>Чтобы изменить программу</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7 Битов</td> <td>×</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8 Битов</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(Четность) [NEXT] [SELECT] [MEMORY] NONE/MARK/SPACE/EVEN/ODD</p> <table border="1" data-bbox="486 1115 1257 1205"> <thead> <tr> <th></th> <th>Нет</th> <th>Знак</th> <th>Пробел</th> <th>Четный</th> <th>Нечетный</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>По умолчанию</td> <td></td> <td>×</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Чтобы изменить программу</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(Длина стопового бита) [NEXT] [SELECT] [MEMORY] 1 BIT/2 BITS</p> <table border="1" data-bbox="486 1317 1257 1406"> <thead> <tr> <th></th> <th>По умолчанию</th> <th>Чтобы изменить программу</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Бит</td> <td>×</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 Бита</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(Длина страницы) [NEXT] [AB] [MEMORY] 4-99 строк</p> <table border="1" data-bbox="486 1518 1257 1585"> <thead> <tr> <th></th> <th>По умолчанию</th> <th>Чтобы изменить программу</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Строк на страницу</td> <td>66</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(Функция пропуска) [NEXT] [AB] [MEMORY] [END] 0-95 строк</p> <table border="1" data-bbox="486 1697 1257 1749"> <thead> <tr> <th></th> <th>По умолчанию</th> <th>Чтобы изменить программу</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Пропускаемые строки</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | По умолчанию | Чтобы изменить программу | CR+LF | × | | CR | | | | 110 Б | 150 Б | 300 Б | 600 Б | 1200 Б | 2400 Б | 4800 Б | 9600 Б | По умолчанию | | | | | × | | | | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | По умолчанию | Чтобы изменить программу | 7 Битов | × | | 8 Битов | | | | Нет | Знак | Пробел | Четный | Нечетный | По умолчанию | | × | | | | Чтобы изменить программу | | | | | | | По умолчанию | Чтобы изменить программу | 1 Бит | × | | 2 Бита | | | | По умолчанию | Чтобы изменить программу | Строк на страницу | 66 | | | По умолчанию | Чтобы изменить программу | Пропускаемые строки | 0 | |
| | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CR+LF | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 110 Б | 150 Б | 300 Б | 600 Б | 1200 Б | 2400 Б | 4800 Б | 9600 Б | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По умолчанию | | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Битов | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Битов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Нет | Знак | Пробел | Четный | Нечетный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По умолчанию | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Бит | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Бита | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строк на страницу | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пропускаемые строки | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Распечатка системных данных | [25] | <ul style="list-style-type: none"> • ЧТОБЫ НАЧАТЬ РАСПЕЧАТКУ [MEMORY] [END] START • ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ РАСПЕЧАТКУ [SELECT] [MEMORY] [END] пока на дисплее не появится STOP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| УСТАНОВКА | ПРОГРАММНЫЙ АДРЕС | ДЕЙСТВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|--------|------------------|--------------------------|--------------------|-----------|--------|------------------|-----------|------------------|-------------------|----|----|----|----|--------------------------|----|--------------------------|---|-------------|-----------------|----|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----------|----|----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Входящий / исходящий выбор SMDR | [26] | <p>[SELECT] [MEMORY] [NEXT] [SELECT] [MEMORY] [END] OUTGOING: ON/OFFINCOMING: ON/OFF</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Исходящий звонок</th> <th colspan="2">Входящий звонок</th> </tr> <tr> <th>ВКЛ</th> <th>ВЫКЛ</th> <th>ВКЛ</th> <th>ВЫКЛ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>По умолчанию</td> <td>×</td> <td></td> <td>×</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Чтобы изменить программу</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | Исходящий звонок | | Входящий звонок | | ВКЛ | ВЫКЛ | ВКЛ | ВЫКЛ | По умолчанию | × | | × | | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Исходящий звонок | | | Входящий звонок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ВКЛ | ВЫКЛ | ВКЛ | ВЫКЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По умолчанию | × | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выбор автоответа (автоматический / ручной) | [27] | <p>[NEXT] [SELECT] [MEMORY] [END] AUTO ANSWER/MAN ANSWER пока не появится желаемый добавочный номер</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th>По умолчанию</th> <th colspan="16">Чтобы изменить программу</th> </tr> <tr> <th>Доб. номера</th> <th>все доб. номера</th> <th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th><th>25</th><th>26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Автоматический</td> <td>×</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Ручной</td> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> | | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | Доб. номера | все доб. номера | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Автоматический | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ручной | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Доб. номера | все доб. номера | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Автоматический | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ручной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Установка времени повторного звонка при удержании | [28] | <p>[SELECT] [MEMORY] [END] 30SEC/1 MIN/2 MIN/3 MIN/4 MIN/5 MIN/DISABLE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>30 сек</th> <th>1 мин.</th> <th>2 мин.</th> <th>3 мин.</th> <th>4 мин.</th> <th>5 мин.</th> <th>Запрещено</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>По умолчанию</td> <td>×</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Чтобы изменить программу</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | 30 сек | 1 мин. | 2 мин. | 3 мин. | 4 мин. | 5 мин. | Запрещено | По умолчанию | × | | | | | | | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30 сек | 1 мин. | 2 мин. | 3 мин. | 4 мин. | 5 мин. | Запрещено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По умолчанию | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Программируемый тон доступа внешнего пейджинга | [29] | <p>[SELECT] [MEMORY] [END] ENABLE/DISABLE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>По умолчанию</th> <th>Чтобы изменить программу</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Разрешено</td> <td>×</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Запрещено</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | По умолчанию | Чтобы изменить программу | Разрешено | × | | Запрещено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разрешено | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Запрещено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Программируемый конфиденциальный скоростной набор | [30] | <p>[SELECT] [MEMORY] [END] NO SECRET/SECRET</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>По умолчанию</th> <th>Чтобы изменить программу</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Неконфиденциальный</td> <td>×</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Конфиденциальный</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | По умолчанию | Чтобы изменить программу | Неконфиденциальный | × | | Конфиденциальный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Неконфиденциальный | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Конфиденциальный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Время сброса телефонного рычага | [31] | <p>[NEXT] [SELECT] [MEMORY] [END] 300 MS/600 MS/900 MS пока не появится желаемый номер внешней линии</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th>По умолчанию</th> <th colspan="6">Чтобы изменить программу</th> </tr> <tr> <th>Внешняя линия(и)</th> <th>Все внешние линии</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>300 мсек</td> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>600 мсек</td> <td>×</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>900 мсек</td> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> | | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | Внешняя линия(и) | Все внешние линии | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 300 мсек | | | | | | | | | 600 мсек | × | | | | | | | | 900 мсек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Внешняя линия(и) | Все внешние линии | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 мсек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 мсек | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 мсек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Время разъединения | [32] | <p>[NEXT] [SELECT] [MEMORY] [END] 1.5 SEC/4.0 SEC пока не появится желаемый номер внешней линии</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th>По умолчанию</th> <th colspan="6">Чтобы изменить программу</th> </tr> <tr> <th>Внешняя линия(и)</th> <th>Все внешние линии</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,5 сек</td> <td>×</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4 сек</td> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> | | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | Внешняя линия(и) | Все внешние линии | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1,5 сек | × | | | | | | | | 4 сек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Внешняя линия(и) | Все внешние линии | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,5 сек | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 сек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управляющий сигнал вызывающего абонента (CPC) | [33] | <p>[NEXT] [SELECT] [MEMORY] [END] ENABLE/DISABLE пока не появится желаемый номер внешней линии</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th>По умолчанию</th> <th colspan="6">Чтобы изменить программу</th> </tr> <tr> <th>Внешняя линия(и)</th> <th>Все внешние линии</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Разрешено</td> <td>×</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Запрещено</td> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> | | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | Внешняя линия(и) | Все внешние линии | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Разрешено | × | | | | | | | | Запрещено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Внешняя линия(и) | Все внешние линии | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разрешено | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Запрещено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| УСТАНОВКА | ПРОГРАММНЫЙ АДРЕС | ДЕЙСТВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|----|--------------|--------------------------|----|-------------------|------|----|----|-------------|----|----|----|-----------|----|----|--|--|--|-------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Режим кнопки DSS | [34] | <p>[SELECT] [MEMORY] [END] WITHOUT TRANSFER/WITH TRANSFER</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>По умолчанию</th> <th colspan="2">Чтобы изменить программу</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Без перевода</td> <td>×</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>С переводом</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | Без перевода | × | | | С переводом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Без перевода | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| С переводом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проверка приема сигнала DTMF | [35] | <p>[NEXT] [SELECT] [MEMORY] [END] ENABLE/DISABLE</p> <p>..... пока не появится желаемый режим приема DTMF</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>По умолчанию</th> <th colspan="2">Чтобы изменить программу</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Режим приема DTMF</td> <td>1, 2</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Разрешено</td> <td>×</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Запрещено</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | Режим приема DTMF | 1, 2 | 1 | 2 | Разрешено | × | | | Запрещено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Режим приема DTMF | 1, 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разрешено | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Запрещено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Время повторного перевода | [36] | <p>[SELECT] [MEMORY] [END] 30 SEC/2 MIN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>По умолчанию</th> <th colspan="2">Чтобы изменить программу</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30 секунд</td> <td>×</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 минуты</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | 30 секунд | × | | | 2 минуты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 секунд | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 минуты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подключение стандартного телефона вместе с системным телефоном | [37] | <p>[NEXT] [SELECT] [MEMORY] [END] ENABLE/DISABLE</p> <p>..... пока не появится желаемый добавочный номер</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>По умолчанию</th> <th colspan="16">Чтобы изменить программу</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Доб. номера</td> <td>все доб. номера</td> <td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td> </tr> <tr> <td>Разрешено</td> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Запрещено</td> <td>×</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> | | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | Доб. номера | все доб. номера | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Разрешено | | | | | | | | | | | | | | | | | | Запрещено | × | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доб. номера | все доб. номера | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разрешено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Запрещено | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выбор F1/SAVE | [38] | <p>[NEXT] [SELECT] [MEMORY] [END] FEATURE KEY/SAVE KEY</p> <p>..... пока не появится желаемый добавочный номер</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>По умолчанию</th> <th colspan="16">Чтобы изменить программу</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Доб. номера</td> <td>все доб. номера</td> <td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td> </tr> <tr> <td>Функция, кнопка</td> <td>×</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Кнопка Save</td> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> | | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | Доб. номера | все доб. номера | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Функция, кнопка | × | | | | | | | | | | | | | | | | | Кнопка Save | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доб. номера | все доб. номера | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Функция, кнопка | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кнопка Save | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выбор F3/FWD | [39] | <p>[NEXT] [SELECT] [MEMORY] [END] FEATURE KEY/FWD, DND KEY</p> <p>..... пока не появится желаемый добавочный номер</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>По умолчанию</th> <th colspan="16">Чтобы изменить программу</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Доб. номера</td> <td>все доб. номера</td> <td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td> </tr> <tr> <td>Функция, кнопка</td> <td>×</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Кнопка FWD/DND</td> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> | | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | Доб. номера | все доб. номера | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Функция, кнопка | × | | | | | | | | | | | | | | | | | Кнопка FWD/DND | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доб. номера | все доб. номера | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Функция, кнопка | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кнопка FWD/DND | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Программируемое принудительное подключение | [40] | <p>[NEXT] [SELECT] [MEMORY] [END] ENABLE/DISABLE</p> <p>..... пока не появится желаемый режим</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>По умолчанию</th> <th colspan="16">Чтобы изменить программу</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Доб. номера</td> <td>все доб. номера</td> <td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td> </tr> <tr> <td>Разрешено</td> <td>×</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Запрещено</td> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> | | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | Доб. номера | все доб. номера | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Разрешено | × | | | | | | | | | | | | | | | | | Запрещено | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доб. номера | все доб. номера | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разрешено | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Запрещено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| УСТАНОВКА | ПРОГРАММНЫЙ АДРЕС | ДЕЙСТВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|----|--------------|--------------------------|------------|----|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Автоматический назначенный доступ к внешней линии | [41] | <p>[NEXT] [C...H] [MEMORY] [END]</p> <p>..... наберите номер внешней линии пока не появится желаемый добавочный номер</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>По умолчанию</th> <th colspan="20">Чтобы изменить программу</th> </tr> <tr> <th>Доб. номера</th> <th>все доб. номера</th> <th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th><th>25</th><th>26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CO 1</td> <td>×</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>CO 2</td> <td>×</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>CO 3</td> <td>×</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>CO 4</td> <td>×</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>CO 5</td> <td>×</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>CO 6</td> <td>×</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> | | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Доб. номера | все доб. номера | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | CO 1 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | CO 2 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | CO 3 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | CO 4 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | CO 5 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | CO 6 | × | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доб. номера | все доб. номера | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO 1 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO 2 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO 3 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO 4 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO 5 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO 6 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Программируемый тон ожидания звонка | [42] | <p>[NEXT] [SELECT] [MEMORY] [END]</p> <p>..... TONE 1/TONE 2 пока не появится желаемый добавочный номер</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>По умолчанию</th> <th colspan="20">Чтобы изменить программу</th> </tr> <tr> <th>Доб. номера</th> <th>все доб. номера</th> <th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th><th>25</th><th>26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Тон 1</td> <td>×</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Тон 2</td> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> | | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Доб. номера | все доб. номера | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Тон 1 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | Тон 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доб. номера | все доб. номера | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тон 1 | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тон 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выбор музыкального источника при удержании звонка | [44] | <p>[SELECT] [MEMORY] [END]</p> <p>INTERNAL/EXTERNAL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>По умолчанию</th> <th>Чтобы изменить программу</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Внутренний</td> <td>×</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Внешний</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | По умолчанию | Чтобы изменить программу | Внутренний | × | | Внешний | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | По умолчанию | Чтобы изменить программу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Внутренний | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Внешний | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- На Вашем блоке управления EMSS программный адрес [43] не функционирует.

Matsushita Electric Industrial CO., Ltd.
Central P.O. Box 288, Osaka 530-91, Japan

Напечатано в Японии

PQQX10227ZA F0792S1072 (X)

ЭЛЕКТРОННАЯ МОДУЛЬНАЯ КОММУТАЦИОННАЯ СИСТЕМА КХ-Т61610В

Инструкция по установке и эксплуатации для добавленных и измененных функций

Для программирования сначала прочитайте, пожалуйста, данную инструкцию, а затем другую инструкцию по установке.

Данная инструкция применима к системе КХ-Т61610В, у которой на табличке имеется знак ③, как показано ниже.



Примечание:

1. Для моделей КХ-Т7020, 7030, 7050 и 7130 вместо кнопки «MEMORY» используйте кнопку «STORE».
2. Для моделей КХ-Т7020, 7030, 7050 и 7130 вместо кнопки «AUTO ANS» используйте кнопку «AUTO ANSWER».
3. Функции гибко назначаемых кнопок см. в данной инструкции.
4. Для программирования системных данных к моделям КХ-Т61610, 30830, 7030 и 7130 должен быть подключен добавочный номер 11.
5. Все процедуры программирования, описанные в этой инструкции по установке, были усовершенствованы. Из каждой функции программирования в другой инструкции по установке удалите пункт 2 «Нажмите кнопку NEXT». Более подробно см. стр. 3 данной инструкции. В данной инструкции описываются исправленные процедуры, из которых уже удален пункт 2.